

COM-PTA-C1 时间继电器通讯资料

一、通讯规约

(1) 通讯协议为 Modbus-RTU 协议，支持 03 读取命令，06 及 10 写入命令

(2) 通讯方式：单主机方式的 RS485 异步串行通信。

波特率：2400，4800，9600，19200 可选 (出厂默认 9600)。

字节数据格式：1 位起始位+8 位数据位+无校验位+1 停止位。

二、参数地址表

名字	暂存器位址 16 进制	数据范围	属性	小数点设置
系统状态控制	0000H	=0 进入 rdy 状态（准备） =1 进入 END 状态（结束） =2 进入运行状态（运行）	R/W	0
备用	0001H~000BH		R	0
计时运行值	000CH	0-999	R	0, 1, 2
指示灯状态	000DH	二进制格式见“注一”	R	
第 1 段时间设定值	000EH		R/W	0
第 2 段时间设定值	000FH		R/W	0
第 3 段时间设定值	0010H		R/W	0
第 4 段时间设定值	0011H		R/W	0

注：以上地址编号为 16 进制

*注一：面板输出指示灯 地址为 000DH

二进制格式

bit0: OP1 指示灯 bit1: OP2 指示灯 bit2: OP3 指示灯 bit3: OP4 指示灯

= 1 亮， = 0 灭

上海台松电子科技有限公司